



HV Breakout-Modul

Typ 1.2+S



Produktbeschreibung

Die **HV Breakout-Module (BM) 1.2+S** von CSM wurden speziell für einphasige Messanwendungen an HV-Spannung führenden Kabeln konzipiert. Sie eignen sich wie die HV BM 1.2, um gleichzeitig Innenleiterstrom und Spannung zu erfassen. Zusätzlich wird der Schirmstrom gemessen. Ebenso können die Effektivwerte von U und I und die Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie der Leistungsfaktor berechnet werden.

Die beiden HV-Stromkabel werden durch Kabelverschraubungen ins Innere des **HV BM 1.2+S** geführt und dort angeschlossen. Eine typische Anwendung sind beispielsweise Messungen zwischen HV-Batterie und Inverter.

Die Spannung wird mit den **HV BM 1.2+S** direkt gemessen. Die Strommessungen erfolgen über Shunt-Module, welche unter anderem einen Temperatursensor und Speicher für Kalibrierdaten zur automatischen Online-Temperaturkompensation enthalten.

Das **HV BM 1.2+S** gibt die Messdaten mit einer maximalen Datenrate von bis zu 1 MHz über die EtherCAT®-Schnittstelle und simultan mit einer Datenrate von bis zu 10 kHz über die zusätzliche CAN-Schnittstelle aus. Die berechneten Größen (mit aktivierter Option Calc.) werden mit bis zu 100 Hz Senderate ausgegeben. Dies ermöglicht eine schnelle Datenerfassung über Ethernet bei gleichzeitiger Datenaufzeichnung über CAN.

Wartung

- ▶ HV-Isolationsprüfung mindestens alle 12 Monate, Prüfungsumfang siehe EN 61010
- ▶ Kalibrierung alle 12 Monate empfohlen



Highlights

- ▶ Einphasige Messung von Spannung (U) und Strom (I) in HV-Anwendungen, HV-sicher gekapselt für:
 - ▶ Nennspannungen bis zu $\pm 1.000\text{V}$ (Messbereich bis zu $\pm 2.000\text{V}$)
 - ▶ Ströme bis zu $\pm 2.000\text{A}$ (Peak)
 - ▶ Schirmströme bis zu $\pm 500\text{A}$ (Peak)
- ▶ Ausgabe von Spannung, Strom und Schirmstrom mit bis zu 1 MHz Messdatenrate
- ▶ Ausgabe der Effektivwerte U_{rms} , I_{rms} , Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie Leistungsfaktor Lambda
- ▶ Simultane EtherCAT®- und CAN-Bus-Kommunikation

Lieferumfang

- ▶ HV Breakout-Modul 1.2+S
- ▶ Konfigurationssoftware CSMconfig
- ▶ Dokumentation
- ▶ Device Description File (*.xml)
- ▶ DKD-Kalibrierscheine für I und U
- ▶ Testprotokoll HV-Isolationsprüfung

Zubehör

- ▶ Siehe Datenblätter "ECAT Zubehör" und "CAN Zubehör"

Technische Daten

Typenbezeichnung	HV BM 1.2+S
	
Techn. Daten gültig ab Revision	B031
Einbau in	getrennte HV-Stromkabel für HV+ und HV- Beim Anschluss der HV-Stromkabel unbedingt das Dokument "Sicherheitshinweise HV Breakout-Modul" beachten.
Anzahl gemessener Phasen	1
Anzahl Kabelverschraubungen	2 (pro Seite)
Innenleiter-Querschnitt	16 mm ² bis 95 mm ²
Kabel-Außendurchmesser	9 mm bis 25 mm (je nach verwendeter Kabelverschraubung) ¹ Siehe Abschnitt „Kabelverschraubungen“
Messsignale	Spannung, Strom, Schirmstrom und Momentanleistung
Messbereiche	
Spannung	±100, ±200, ±500, ±1.000, ±2.000 V ²
Innenleiterstrom, Schirmstrom	vier konfigurierbare Messbereiche (I_{Mess}) abhängig vom eingesetzten Shunt-Modul ¹ $I_1 = I_{\text{Peak}}, I_2 = I_{\text{Nenn}}, I_3, I_4$ Siehe Abschnitt „Shunt-Module“
Interne Auflösung	16 bit
Interne Abtastrate	1 MS/s
Leistungsberechnung	permanent online mit 1 MHz
Messdatenrate/Senderate	
ECAT	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 kHz ³
CAN	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 2, 5, 10 kHz ⁴
HW-Eingangsfiler	Bessel-Filter 8. Ordnung, Grenzfrequenz ca. 250 kHz
SW-Eingangsfiler	Butterworth-Filter 6. Ordnung Grenzfrequenz: Automatisch an Messdatenrate angepasst oder wählbar für Spannung, Strom und Momentanleistung ECAT: Grenzfrequenz bis zu 200 kHz oder bei Senderate 1.000 kHz SW-Filter ausschaltbar CAN: Grenzfrequenz bis zu 2 kHz, alternativ Mittelwertfilter
Ausgangssignale	
ECAT und CAN	Spannung, Strom, Schirmstrom, Momentanleistung, Shunttemperaturen, Modultemperatur
CAN	Optional berechnete Größen: Effektivwerte für Spannung und Innenleiterstrom sowie Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor Lambda → einstellbare Integrationszeiten 10 ms bis 10 s

Typenbezeichnung	HV BM 1.2+S
	
Messabweichung ^{5,6}	
Spannung	
Verstärkungsfehler bei 25 °C	typ. ±0,005 % vom Messwert max. ±0,05 % vom Messwert
Offset- und Skalierungsfehler	typ. ±0,003 % vom Endwert max. ±0,02 % vom Endwert
Verstärkungsdrift	max. ±20 ppm/K vom Messwert
Nullpunktdrift	max. ±10 ppm/K vom Endwert
Strom, Schirmstrom	Online-Verrechnung mit gespeicherten Kalibrierdaten, mit Temperaturkompensation
Verstärkungsfehler bei 25 °C	typ. ±0,03 % vom Messwert (für Shunt-Module 50 A, 125 A, 250 A) typ. ±0,05 % vom Messwert (für Shunt-Modul 500 A und 1.000 A) max. ±0,15 % vom Messwert
Offset- und Skalierungsfehler	typ. ±0,02 % vom Endwert (gültig für alle Shunt-Module) max. ±0,05 % vom Endwert
Verstärkungsdrift	max. ±25 ppm/K vom Messwert
Nullpunktdrift	max. ±15 ppm/K vom Endwert
Einsatzbereich ⁷	für Messungen im HV-Umfeld ⁸
Nennspannungen (unipolar & bipolar)	bis zu ±1.000 V
Stückprüfung	HV-Isolationstests ⁸
EtherCAT®-Schnittstelle	Ethernet 100 Base-TX, 100 Mbit/s, EtherCAT® Slave Controller, Synchronisation über Distributed Clocks oder Sync Manager 3
Konfiguration	mit CSMconfig über XCP-Gateway oder EtherCAT® Master Software über CANopen over EtherCAT® (CoE), Einstellungen werden dauerhaft im Modul gespeichert
CAN-Schnittstelle	CAN 2.0B (active), High Speed (ISO 11898-2:2016), 125 kbit/s bis 1 Mbit/s, bis 2 Mbit/s mit CSMcan Interface, Datenübertragung "free running"
Konfiguration	via CAN-Bus mit CSMconfig, Einstellungen werden dauerhaft im Modul gespeichert
LED-Anzeigen	
ECAT	Status, Link Activity IN, Link Activity OUT
CAN	Power, Status
Messkanal	Konfiguration, Betrieb

Typenbezeichnung	HV BM 1.2+S
Messkategorien⁹	
CAT 0	1.000 V
CAT II	600 V
CAT III	300 V
Spannungsversorgung	
Minimal	7 V DC (-10 %)
Maximal	30 V DC (+10 %)
Leistungsaufnahme	typ. 3 W
Gehäuse	Aluminium mit HV-Kennzeichnung (RAL 2003)
Schutzart ¹⁰	IP67
Masseanschluss	M8-Gewindebohrung
Gewicht	ca. 2.000 g (inkl. Shunt-Module, ohne Kabelverschraubungen)
Abmessungen (B × H × T)	ca. 200 × 45 × 168 mm (ohne Kabelverschraubungen)
Buchsen	
EtherCAT® IN	LEMO 1B, 8-polig, Code L
EtherCAT® OUT	LEMO 1B, 8-polig, Code A
CAN ¹¹	LEMO 0B, 5-polig, Code G
HV+ /HV- Stromkabel	Kabelverschraubungen
Betriebs-/Lagerbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +120 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Einsatzhöhe	max. 5.000 m über NN (CAT 0) max. 3.000 m über NN (CAT II und III)
Verschmutzungsgrad	4 ¹⁰
Lagertemperatur	-40 °C bis +125 °C
Konformität	 (in Vorbereitung)
Sicherheit	EN 61010-1:2020+COR1:2022 EN 61010-2-030:2022

¹ Die Kabelverschraubungen und Shunt-Module werden separat ausgewählt.

² Zur Erfassung transients Überspannung ist der Messbereich auf ±2.000V dimensioniert.

³ Alle Messdatenraten sind über das XCP-Gateway konfigurierbar. Über einen Standard EtherCAT® Master wird eine maximale Messdatenrate von 10 kHz/Kanal unterstützt.

⁴ Um eine Messdatenrate von 10 kHz für alle Messsignale verwenden zu können, wird ein CAN-Interface mit 2 Mbit/s benötigt.

⁵ Die Werte für Strom können frequenzabhängig abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Information zum Thema "Messabweichung".

⁶ Der typische Wert basiert auf einer statistisch relevanten Anzahl von Kalibrierungen. Er ist definiert als der Grenzwert unter dem 70% aller gemessenen Abweichungen liegen.

⁷ Beachten Sie zusätzlich unbedingt das CSM-Dokument "Sicherheitshinweise HV Breakout-Modul"!

⁸ Gemäß EN 61010-1:2020+COR1:2022 mit EN 61010-2-030:2022


⁹ Weitere Informationen finden Sie in der Technischen Information zum Thema "Messkategorien bei CSM HV-Messmodulen".

¹⁰ Nur bei korrekter Montage. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Montage in der Installationsanleitung.

¹¹ Optional auch in anderen Varianten verfügbar.

Kabelverschraubungen

An das **HV BM 1.2+S** müssen abhängig vom Kabel-Außendurchmesser unterschiedliche Typen von Kabelverschraubungen adaptiert werden. Nur passende Kombinationen (Kabel + Kabelverschraubungen) stellen die Dichtigkeit des Gehäuses sicher. Die Kabelverschraubungen werden separat ausgewählt. Folgende Typen sind derzeit verfügbar:

Typ	9/14	11/20	15/25
			
Kabel-Außendurchmesser			
D ₁ maximal	14 mm	20 mm	25 mm
D ₁ minimal	9 mm	11 mm	15 mm
D ₂ maximal	12 mm	17 mm	21 mm

Shunt-Module zur Strommessung

Für das **HV BM 1.2+S** bietet CSM Shunt-Module mit unterschiedlichen Messbereichen an. Die Shunt-Module werden separat ausgewählt und sind fest eingebaut. Für die Schirmstrommessung stehen Shunt-Module von ±50 A bis ±250 A zur Verfügung und für die Innenleiterstrommessung Shunt-Module von ±50 A bis ±1.000 A. Die maximale Einschaltdauer ist u. a. abhängig von der Umgebungstemperatur und der entstehenden Verlustleistung im Messmodul. Der Nennstrom kann unter Umständen nicht dauerhaft angelegt werden, ohne dass das Shunt-Modul überhitzt. Dessen Temperatur darf +120 °C nicht überschreiten.

Messung von	Innenleiter- und Schirmstrom			Nur Innenleiterstrom	
	±50	±125	±250	±500	±1.000
Nennstrom I_{Nenn} [A]	±50	±125	±250	±500	±1.000
Spitzenstrom I_{Peak} [A]	±100	±250	±500	±1.000	±2.000
Messbereiche I_1, I_2, I_3, I_4 [A]	±100, ±50, ±25, ±10	±250, ±125, ±50, ±25	±500, ±250, ±125, ±50	±1.000, ±500, ±250, ±125	±2.000, ±1.000, ±500, ±250
Auflösung bei I_{Peak} [mA/Digit]	3	7	15	30	60
Messwiderstand [$\mu\Omega$]	500	200	100	50	35



CSM GmbH Zentrale (Deutschland)

Raiffeisenstraße 36 • 70794 Filderstadt
☎ +49 711-77 96 40 ✉ sales@csm.de

CSM Büro Südeuropa (Frankreich, Italien)

Site d'Archamps
60, rue Douglas Engelbart • Immeuble ABC 1, Entrée A – 1er étage
74160 Archamps, France
☎ +33 450-95 86 44 ✉ info@csm-produits.fr

CSM Products, Inc. USA (USA, Kanada, Mexiko)

1920 Opdyke Court, Suite 200 • Auburn Hills, MI 48326
☎ +1 248 836-4995 ✉ sales@csmproductsinc.com

CSM (RoW)

Vector Informatik (China, Japan, Korea, Indien, Großbritannien)

ECM AB (Schweden)

DATRON-TECHNOLOGY (Slowakei, Tschechien)

Unsere Partner garantieren Ihnen eine weltweite
Verfügbarkeit. Sprechen Sie uns einfach an.

Unser Unternehmen ist zertifiziert.



Alle erwähnten Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
Irrtum und Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten.
CANopen® und CIA® sind eingetragene Warenzeichen der Gemeinschaft CAN in Automation e.V.
EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die
Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.